

Growatt ShineWeLink

- Monitoreo de hasta 5 inversores
- Soporta el monitoreo en tiempo real
- Distancia de comunicación de hasta 200 m
- Actualización remota del firmware A3:A4
- Configuración local por Bluetooth



GROWATT

P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

www.ginverter.com

Hoja de datos	ShineWeLink
Parámetros inalámbricos (estándar y banda de frecuencia)	
RF-LoRa	868/915 MHz
BLE	BLE4.2 y superior, 2,4 GHz
WiFi	2.4GHz
Gestión de dispositivos	
Número de dispositivos gestionados	5
Método de comunicación	LoRa
Distancia máxima de comunicación inalámbrica RF	200m (50m cuando se atraviese un muro)
Acceso a Internet	Wi-Fi
Parámetros de la aplicación	
Servidores compatibles	Shineserver
Comunicación con el servidor	TLS-TCP&MQTT
Configuración de usuario	Configuración de la aplicación
Intervalo de transmisión de datos	5 minutes
Dirección predeterminada del servidor	mqtt.growatt.com
Características generales	
Dimensiones	90/32/8mm
Peso	37.9g
Fuente de alimentación	5V
Corriente de funcionamiento	500mA
LED	1 LED indicador
Consumo de energía	1W
Rango de temperatura ambiente	-30 to 65 °C
Humedad	5-95% (sin condensación)
Grado de protección	IP20
Método de instalación	Conector directo USB
Garantía	1 año
RoHS, FCC, ANATEL	