

Growatt ShineMaster

- Servidor web local para una fácil configuración
- Soporta comunicación RS485, Ethernet, 4G
- Conexión de hasta 64 inversores
- Multifunción y alto rendimiento



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

WWW.ginverter.com

Hoja de datos	ShineMaster	ShineMaster 4G
Hardware Parameter		
Adaptador de energía	Entrada: 100-240V, 50/60Hz AC Salida: 5V (+/-15%), 1A DC	
Consumo de energía	20 m	
Parámetros de aplicación		
Rango máximo de comunicación	500m	
Comunicación con inversores	RS485(protocolo Modbus RTU)	
Comunicación con servidor	TCP2(protocolo Modbus)	
Red soportada	Ethernet	4G
Intervalo de transferencia de datos	5 Minutos	
Servidor default URL	server.growatt.com	
Servidores soportados	ShineServer	
Datos generales		
Dimensiones	130/84/25mm	
Peso	180g	
Lenguaje	Inglés	
Opciones de montaje	Montado en pared	
Rango de temperatura de operación	-30°C ~ +60°C	
Grado de protección	IP30	
Garantía	1 año	
CE		